

1. 产品介绍

该产品为单路温度隔离变送器，产品经过探测接口输入通过信号采集、隔离、计算，输出为输出为RS-485、RS-232标准信号。广泛运用于恒温箱中温度信号检测，工控监测系统中温度信号检测，冶金温度信号监测系统中温度信号检测，回流焊系统中温度信号检测。

2. 产品特点


- 产品接线端子采用大口径端子，口径面积达4mm×4.5mm，方便客户接线；
- 产品内部采用表面贴装工艺，确保长期稳定；
- 产品外观精致小巧，产品宽度仅有28mm，适合集成安装；
- 产品的输入输出实现电气隔离，隔离耐压达到2500Vdc或以上；
- 产品的抗干扰能力强，输入，输出，电源端分别能够承受较高的浪涌电压冲击；
- 产品有多种信号输出方式，支持RS-485、RS-232
- 产品有多种供电方式，支持+12Vdc，+24Vdc，220V等供电，产品功耗低；
- 产品安装方式为标准35mm导轨安装，符合国际标准；
- 产品认证齐全，已经取得CE，ISO9001等多项认证。

3. 应用领域

- 电力系统中温度信号检测
- 铁路信号监测系统中温度信号检测
- 工控监测系统中温度信号检测
- 电源设备系统中温度信号检测

4. 产品选型

主型号为：ZC-SH13-□□5M，型号中方格为可选项。



① 品牌标识	⑥ 输出：R - RS485、S - RS232
② 温度	⑦ 电源：2：+12Vdc；3：+15Vdc；4：+24Vdc；9:220V
③ 热电偶	⑧ 精度：5：0.5
④ 1路	⑨ 外形：M型
⑤ 两隔离、三隔离	

5. 技术参数

精度等级	0.5级	静态功耗	≤0.5W
辅助电源	+12Vdc、+15Vdc、+24Vdc、220V	额定功耗	≤0.5W
输入量程	-200℃~2300℃（根据客户量程订制）	隔离耐压	DC 2500V
输出信号	RS-485、RS-232	响应时间	≤300ms
通信协议	MODBUS_RTU标准协议	温漂系数	≤300PPm/℃
环境温度	-10℃~+60℃	雷击浪涌	电源端2000V，输出端500V
波特率	1200、2400、4800、9600（缺省）、19200、38400、57600bps。	产品外形	M型
数据格式	“n,8,1”（缺省）、“n,8,2”、“e,8,1”、“o,8,1”	外壳材质	ABS阻燃
RS 485通讯最大节点数	64	安装方式	卡在标准35mm DIN导轨上

6. 产品接线图


RS-485接线图：



引脚号	①	②	③	④	⑤	⑥
定义	输入正端	空脚	输入负端	空脚	空脚	空脚

引脚号	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
定义	输出正端	输出负端	空脚	电源正端	电源负端	空脚

RS-232接线图：



引脚号	①	②	③	④	⑤	⑥
定义	输入正端	空脚	输入负端	空脚	空脚	空脚

引脚号	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
定义	输出端	输出端	输出端	电源正端	电源负端	空脚

7.通讯地址

表 1：系统只读参数寄存器地址和通讯数据表（功能码 03H,只读）：

寄存器地址	参数符号	寄存器状态	数据说明	参数类型及计算
000DH		只读	电流量程	
000EH				
000FH		只读	电压量程	
0010H				
0011H		只读	产品型号	ASCII码
0012H				
0012H		只读	版本号	ASCII码

表 2：系统配置参数寄存器地址和通讯数据表（功能码 03H 读、06H、10H 写）：

寄存器地址	参数符号	寄存器状态	数据说明	参数类型及计算
0013H	ADDR	寄存器状态	地址	地址范围：1~248
0014H	BPS	读/写	波特率	1: 1200bps 2: 2400bps 3: 4800bps 4: 9600bps (缺省) 5: 19200bps 6: 38400bps 7: 57600bps
0015H	MODE	读/写	数据格式	0表示无校验，1 停止位 “n,8,1” (缺省) 1表示无校验，2 停止位，即 “n,8,2” 2表示偶校验，即 “e,8,1” 3表示奇校验，即 “o,8,1”
寄存器0016H~001FH保留				

表 3：温度寄存器通讯数据表（功能码 03H 读）：

寄存器地址	参数符号	寄存器状态	数据说明	参数类型及计算
0020H	T	只读	温度	温度范围-2000~30000，有符合整型 实际温度值=读出值/10

8.通讯举例

功能码 03H：读保持寄存器，读测量数据

说明	读取的是 16 位数据，高位在前，低位在后
数据定义	见功能码与数据对照表 1、表2、表3

例 1：读温度测量数据：

命令： 01 03 00 20 00 01 85 C0 8字节； 响应： 01 03 02 27 10 A2 78 7 字节
 ADDR 功能 开始地址 寄存器个数 CRC校验； ADDR 功能 字节计数 T CRC校验

功能码 06H：预置单寄存器，设置通讯地址、波特率、数据格式、响应时间

例 2：预置产品通讯地址（将1号地址设置为2号）

命令： 01 06 0013 0002 F9CE 8字节； 响应： 01 06 0013 0002 F9CE 8字节
 ADDR 功能 开始地址 预置数据 CRC校验 ADDR 功能 开始地址 预置数据 CRC校验

例 3：预置产品通讯波特率（将波特率改为19200bps）

命令： 01 06 0014 0005 09CD 8字节； 响应： 01 06 0014 0005 09CD 8字节
 ADDR 功能 开始地址 预置数据 CRC校验； ADDR 功能 开始地址 预置数据 CRC校验

例 4：预置产品通讯格式（将通讯格式改为偶检验，“e,8,1”）

命令： 01 06 0015 0002 19CF 8字节； 响应： 01 06 0015 0002 19CF 8字节
 ADDR 功能 开始地址 预置数据 CRC校验； ADDR 功能 开始地址 预置数据 CRC校验

功能码 10H 预置多个寄存器，设置通讯地址、波特率、数据格式、响应时间

例 5、预置产品地址和波特率（将地址改为2，波特率改为19200）

命令：	01	10	0013	0002	04	0002 0005	D375	13字节；	响应：	01	10	0013	0001	B00D	8字节
	ADDR	功能	开始地址	寄存器个数	字节计数	预置数据	CRC校验			ADDR	功能	开始地址	寄存器个数	CRC校验	

9.产品使用注意事项

- 注意产品辅助电源信息与电源接线方法，保证接线正确，否则损坏产品。
- 产品在强磁干扰环境中使用时，应注意输入、输出线屏蔽，输入、输出信号线尽可能短。
- 接线时，只能接产品的有效端子，其它端子可能与产品内部电路连接，不可另图它用，产品集中安装时，安装间隔不应小于5mm。
- 产品具有一定的防雷能力，但产品输入、输出线馈线暴露于室外恶劣所候环境中，应需加强有效防雷措施。
- 产品请勿拆卸或改装，否则本公司不对产品提供“三包”（包换、包退、包修）服务。
- 产品外壳采用阻燃材料，外壳的极限耐受温度为+85℃，请勿在热源附近使用或保存，否则影响产品电性能。